



SPCK620/SPCK623

Komfort-Bedienteil

LCD-Bedienteil mit Display/Kartenleser und Audiofunktion

- **Optimiert für den Mehrbereichsbetrieb**
- **Integrierter Kartenleser**
- **Sprachansage und Audioverifizierung (SPCK623)**
- **Funktionale Erweiterung mit optionalen Zusatzmodulen**

Benutzerfreundliche Bedienung: Das Komfort-Bedienteil ist die ideale, anwenderfreundliche Lösung für den Betrieb von Einzel- und Mehrbereichsanwendungen. Die Softkeys und die multifunktionale Navigationstaste sorgen für ein bedienerfreundliches System mit nur minimalen Bedienungsschritten. Im Bereitschaftsmodus können das Kundenlogo sowie Notfall- oder Kurzwahlfunktionen angezeigt werden.

Autorisierter Zutritt mittels Ausweis: Der integrierte Kartenleser ermöglicht es, Bereiche mit Hilfe einer Proximity-Karte allein oder in Verbindung mit einer gültigen Benutzer-PIN scharf oder unscharf zu schalten.

Audio-Unterstützung (SPCK623): Der integrierte Lautsprecher und das leistungsfähige Mikrofon unterstützen Audiofunktionen wie Sprachansage und Alarmbestätigung.

Optionale Zusatzmodule: Über Zusatzmodule kann Benutzer die Funktionalität des Komfort-Bedienteils je nach individuellem Bedarf erweitern. Die optionale Anzeige-Erweiterung mit Ausweisleser SPCE120.100 zeigt mit Hilfe leicht erkennbarer LEDs Statusinformationen an und ermöglicht es, vier Bereiche pro Gerät zu bedienen. Zusätzliche Sicherheit bietet das Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul SPCE110.100, mit dem sich das Bedienteil gegen eine unbefugte Nutzung sichern lässt (z.B. in öffentlichen Bereichen).

Technische Daten

SPCK620/SPCK623

Funktionale Daten	
Display	128 x 64 Pixel (ca. 6 x 20 Zeichen)
LED-Anzeigen	5 Status-LEDs
Sondertasten	4 Softkeys, 1 multifunktionale Navigationstaste
Schnittstellen	X-BUS (Ein, Aus, Zweig)
Leistungsdaten	
Betriebsspannung	9,5 ~ 14 V DC
Mechanische Daten	
Sabotagekontakt	Deckel-/Abreisskontakt
Betriebstemperatur	5° ~ +40 °C
Gehäuse	Kunststoffgehäuse (ABS)
Farbe	RAL 9003 (Signalweiss)
Abmessungen	112 x 185 x 28 mm
Gewicht	0,380 kg

SPCK620

Leistungsdaten	
Betriebsstrom	Max. 155 mA bei 12 V DC (Hintergrundbeleuchtung, LEDs, Summer aktiv)
Ruhestrom	Max. 55 mA bei 12 V DC

SPCK623

Funktionale Daten	
Kartenleser	Integriert (125 kHz, EM 4102)
Audio	Lautsprecher und Mikrofon integriert
Leistungsdaten	
Betriebsstrom	Max. 230 mA bei 12 V DC (Hintergrundbeleuchtung, LEDs, Summer/Sprachansage aktiv)
Ruhestrom	Max. 110 mA bei 12 V DC

Bestelldaten

S54543-F110-A100
S54543-F111-A100

SPCK620.100 Komfort-Bedienteil
SPCK623.100 Komfort-Bedienteil m. Leser/Audio